



DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XCV10PTX

**LXT[®] X2 18V + 18V 36V
BRUSHLESS**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Capacitada para AWS™ con el Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (no. de parte 198901-5) vendido por separado
- El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbón, que permite que el Motor BL™ opere más frío y con más eficiencia para larga duración
- Incluye los 3 adaptadores de herramienta para conexión de manguera a la mayoría de accesorios de extracción de polvo Makita
- Conveniente filtro de bolsa para polvo desechable y de fácil reemplazo
- Botón controlador para seleccionar el tipo de potencia (alto/bajo) y operación de encendido/apagado AWS™; se conecta convenientemente al arnés del cinturón
- Diseño compacto y ligero; pesa solo 10 lbs. con baterías
- Tirantes acolchonados para hombro y cinturón con múltiples ajustes para horma y comodidad mejorada
- Operación silenciosa con nivel de ruido de 69 dB(A) en alta potencia y 65 en potencia normal

ESPECIFICACIONES

Tamaño Bruto del Contenedor5 gal.
Velocidad de Flujo de Aire	64 CFM
Levantamiento Estático de Agua	44"
Uso Continuo (máx. en minutos)	62 min.
Batería	2X LXT [®] Litio-Ion de 18V
Filtro HEPA	Sí
Equipado con Eficiencia de Filtración	99.97% of .3 microns
Automatic-start Wireless System (AWS™)	Capacitada (transmisor se vende por separado)
Nivel de Sonido en Operación	69 dB(A)
Dimensiones (LxAXA)	7-1/4" x 9" x 14-3/4"
Peso Neto (con la batería)	10 lbs.
Tipo de Potencia	Inalámbrica
Código UPC	088381-889711

EQUIPO ESTÁNDAR

- (2) Batería LXT[®] Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador de Puerto Dual LXT[®] Litio-Ion de 18V (DC18RD)
- Manguera Flexible, 1" x 59" (152992-0)
- Filtro HEPA (123636-9)
- Adaptador de Conector de Herramienta, 22mm para manguera de 1" (417765-1)
- Brazalete Adaptador de Herramienta, 24mm para manguera de 1" (424379-9)
- Brazalete Adaptador de Herramienta, 38mm para manguera de 1" (417766-9)
- Arnés (162469-7)
- Bolsa de Filtro para Polvo

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Bolsa de Filtro para Polvo, 10/Paq. (197902-0)
2. Transmisor Inalámbrico de Arranque Automático (198901-5)
3. Bolsa para Polvo Reutilizable (197898-5)
4. Rotomartillo de 1-1/8" AVT[®] LXT[®] de 18V X2 Sin Escobillas (36V), AFT[®], Capacitada para AWS™ (XRH10Z)
5. Juego de Rotomartillo de 1-9/16" Advanced AVT[®] LXT[®] 18V X2 Sin Escob. (36V), AWS™ (XRH07PTU)



JUEGO DE EXTRACTOR DE POLVO EN SECO TIPO MOCHILA DE 1/2 GALÓN CON FILTRO HEPA INALÁMBRICO LXT[®] LITIO-ION DE 18V X2 SIN ESCOBIILLAS (36V), CAPACITADA PARA AWS™ (5.0AH)

**AWS[™]
CAPABLE**

**HEPA
filter**

**BATERIA
5.0Ah**

**3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY**

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XCV10ZX

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



DURACIÓN

Hasta 62 minutos de operación continua utilizando dos baterías LXT[®] de 18V 5.0Ah



EFICIENCIA

El eficiente filtro HEPA de dos etapas captura el 99.97% de partículas de .3 micras y más grandes



POTENCIA

Potente Motor BL™ Sin Escobillas genera 64 CFM de potencia de succión y 44" de levantamiento de agua



CONVENIENCIA

AWS™ para comunicación inalámbrica de encendido/apagado con el extractor de polvo